isel automation
Von der Komponente zum System


Pin-Belegung des IMC4-M Input/Output-Erweiterungsmoduls
pin assignment of the IMC4-M input/output-interface

Pin 1	+24 V-Versorgungsspannung / +24 V supply voltage
Pin 2	Anwender-Ausgang 6 / user output 6
Pin 3	Anwender-Ausgang 8 / user output 8
Pin 4	Anwender-Eingang 2 / user input 2
Pin 5	nicht belegt / no connect
Pin 6	Anwender-Ausgang 5 / user output 5
Pin 7	Anwender-Ausgang 7 / user output 7
Pin 8	Anwender-Eingang 1 / user input 1
Pin 9	Anwender-Eingang 3 / user input 3
Pin 10	Masse / ground

Die Stiftleiste CN 106 der IMC4-M wird über ein 10-poliges Flachbandkabel mit dem I/O-Erweiterungsmodul verbunden.

The plug connector CN 106 from the IMC4-M is connected with a ten-conductorcable to the i/o -interface.

isel automation
Von der Komponente zum System



Pin	6	7	8	9	10
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
Pin	1	2	3	4	5

☼ LED gelb / yellow	Ausgang 5 / Out 5
☼ LED gelb / yellow	Ausgang 6 / Out 6
☼ LED gelb / yellow	Ausgang 7 / Out 7
☼ LED gelb / yellow	Ausgang 8 / Out 8

☼ LED grün / green	Eingang 1 / In 1
☼ LED grün / green	Eingang 2 / In 2
☼ LED grün / green	Eingang 3 / In 3

• Out 5	• Masse / GND
• Out 6	• Masse / GND
• Out 7	• Masse / GND
• Out 8	• Masse / GND
• nc no connect	• +24 V
• In 1	• +24 V In 1
• In 2	• +24 V In 2
• In 3	• +24 V In 3