Parameterwerte für ISA 1500L	**Werte**
00.001 Minimum Sollwertbegrenzung	0,00
00.002 Maximum Sollwertbegrenzung	100
00.003 Beschleunigungsrate	1,5
00.004 Verzögerungsrate	1,5
00.005 Umrichterkonfiguration	AU
00.006 Motornennstrom	7,00
00.007 Motornenndrehzahl	0,0
00.008 Motornennspannung	200
00.009 Motorleistungsfaktor	0,84
00.010 Benutzersicherheitsstatus	ALL
00.028 Auswahl Rampenmodus	Std.bSt
00.032 Auswahl Dynamisches Verhältnis	0
00.034 Digitaleingang 5 Modus	th
00.037 Maximale Taktfrequenz	12
00.039 Motornennfrequenz	100
00.040 Anzahl der Motorpole	2

Änderung für AI-Adapter

08.011 Invertierung E/A Klemme 10	Not.Inu

Hinweis: Der Parameter 08.011 wird wie folgt gespeichert!

Adresse 08.000 wählen -> „Save“ auswählen und mit Roter Taste abspeichern.

Stand Mai 2017

Hinweis:

Diese geänderten Parameterwerte gelten für *alle Emerson HS 30 Umrichter mit AI-Adapter.*